

国分ハウジングホール (霧島市民会館) 照明設備

2024年4月1日現在

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央三丁目8-1
Tel (0995) 64-0926 Fax (0995) 73-7744
E-mail kirishima@buken.co.jp

調光卓	F153III (松村電機製) JASCI形式(USB)対応
マニュアル段	80CH、3段 (JOINT可)、A/Bクロス、ピアノSW
記憶シーン数	1000シーン
サブフェーダー	20本・50ページ
チェイスモード	2系統20パターン/99ステップ
調光室位置	3F・正面上手

名称	コンセント		負荷回路数	直回路数	常設機材および、特記事項
PSUS (電動)	20C型	最大重量350Kg	3kW×12回路	3kW×2回路(切替)	FX-8II×16台 CX-8MII×4台
1SUS (電動)	20C型	最大重量200Kg	3kW×12回路	3kW×2回路(30C型)	FX-8II×16台 CX-8MII×3台
2SUS (電動)	20C型	最大重量200Kg	3kW×12回路	3kW×2回路(30C型)	FX-8II×16台 CX-8MII×3台
3SUS (電動)	20C型	最大重量200Kg	3kW×12回路	3kW×2回路(30C型)	FX-8II×8台
BL (手動)	20C型	LED 下ボタン有	調光回路無し	3kW×3回路(20C型)	BL-4Rs-W(松村電機)10台 (#W#71#W#78) ※BLで2回路使用中
フロントサイド	20C型	3台×4列	3kW×4回路	上下各1回路(切替)	CX-8MII 上下各12台
シーリング	20C型		3kW×10回路	3kW×2回路(30C型)	CX-8MII×24台 SourceFourLED×8台
UH (手動)		LED	2kW×4回路		LX-2L (松村電機) 400W 12台 ※文字共吊り (#R#G#B#LB#W)
LH		LED	3kW×4回路		LX-2L (松村電機) 400W 12台 (#R#G#B#LB#W)
前ウォールコンセント	30C型	上下別	3kW×6回路	上下各1回路(切替)	上下各3回路
フロアコンセント	30C型	上下別	3kW×22回路	上下各3回路(切替)	上下各11回路
LHW直回路	20C型	上下別	3kW×4回路	上下各2回路	
後コンセント	30C型		3kW×6回路	3kW×2回路(切替)	

機材名	メーカー	台数	容量	タイプ・型番	特記事項
2kWクセノンピン	ウシオ	2	2000W	XPS-2009SR/e	PINルーム (映写室と電源共用)
1kWクセノンピン	ウシオ	2	1000W	XPS-1004SR/e	映写室(調光室隣) 4本同時使用不可
パーライト (1M)	RDS	10	1000W		
パーライト (5N)	RDS	10	500W		
LED パーライト	Martin	32	320W	ELP PAR	
ソースフォー(450)	ETC	6	750W		交換用先玉 36°×2 26°×2
LED ソースフォー	ETC	10	375W	SourceFourLED3	常設以外の移動用機材として 交換用先玉(LED用) 50° 36° 26° 各8台
FX-8II	松村	4	1000W		常設以外の移動用機材として
CX-8MII	松村	16	1000W		SS用
スタンド(SS用)	松村	20		SP-2	
ロースタンド	松村	4		SP-2-S	
折脚スタンド	東芝	12			
ベース	松村	20			
ハンガー	松村	70			常設以外の移動用機材として
CS-6	松村	6	500W		
EQS-10II	RDS	2	1000W		
同上用 EDM	RDS	2	15W		DM-2×2, DM-5×2, DM-8×2, DM-11×2, DM-16×1, DM-27×1
スライドキャリア	RDS	2			
同上用 先玉	RDS	4			OL-4×2 OL-6×2
ミラーボール 吊用	松村	1	球形(45φ)	MB2-450-D-S	DMX対応
ミラーボール 置用		1	楕円形		
ストロボ	舞台照明	2	15W	KM-7	
箱波	丸茂	2	500W×2		
オーロラマシン	松村	1			

ケーブル	長さ	本数	その他の機材	
30AC-20AC	2m	16本	ロングハンガー × 13	
	5m	10本	8インチバンドア × 4	
20AC-20AC	2m	22本	ソースフォーローテーター×4式 (rosco RevoPro) DMX対応 調光回路使用可	
	5m	20本		
	10m	20本		
30AC-30AC	2m	20本	直電源	
	5m	20本	<純直>	
30AC-20ACx2	1m	10本	1~3SUS	3kW×2回路 (30C型)
20AC-20ACx2	1m	10本	BL	3kW×3回路 (20C型) ※2回路常設BLで使用
20AC-15A平	1m	15本	ステージ上下	3kW×2回路 (30C型)
30AC-15A平	1m	5本	LHWC上下	3kW×4回路 (20C型) ※常設LHで使用
DMXケーブル	2m	21本	シーリング	3kW×2回路 (30C型) ※常設SFで使用
	3m	4本	客席	3kW×1回路 ※客席「て-28」座席下
	5m	26本	大尽裏 (上下)	3kW×6回路 (音響電源)
パワコンスルー	3m	20本	<マグネット直>	
	5m	20本	P SUS	4,9
20AC-パワコン	2m	12本	ステージ	上下SC3,6,9 上下前C3 後C3,6
	3m	18本	フロントサイド	1
注意事項				
仮設電源盤はありません。				

